

UNI-T.

Probador de voltaje/corriente

USB UT-658

Descripción.

El probador USB UT-658 se usa para verificar el funcionamiento de cualquier puerto USB y fuentes de energía portátiles debido a que proporciona la salida de voltaje y corriente. Los usuarios pueden usar este dispositivo para monitorear el estado de carga de cualquier dispositivo alimentado por USB.

UT-658



Características

Especificaciones	Rango	Observaciones
Rango de Voltaje de Entrada (V)	3V - 9V	Si es más alto que 9V, el display tendrá OL
Resolución de Voltaje	0.01V	
Precisión de la supervisión del voltaje	$\pm 1\%$	
Rango de monitoreo de corriente (A)	0A ~ 3A	Si es más alto que 3A, el display tendrá OL
Precisión de la supervisión de corriente	$\pm (1\% \pm 2)$	Menos de 500mA: ± 3
Resolución de Corriente	0.01A	Si es más bajo que 50mA, el display tendrá 0.00A
Capacidad	0 ~ 9999mAH	Si es más alto que 9999, el display tendrá OL
Almacenamiento de datos		10 Registros
Display LCD con luz de fondo	✓	
Advertencia (Warning)	✓	
Botón	✓	
Nivel de Contaminación	2	
Temperatura de Trabajo	0°C ~ 40°C	
Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 50°C	
Humedad Relativa	<75%	



Características Generales	
Color	Blanco
Peso	28 gr
Dimensiones	84 mm × 29 mm × 12 mm

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
<https://meters.uni-trend.com/download/ut658b-user-manual/?wpdmdl=10196&refresh=62f510e055fea1660227808>

 ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	REALIZO: FJVC REV: ARSL
TOLERANCIA: N/A	Probador de voltaje/corriente USB		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 20/03/2019	No. Parte: UT-658	